

HandlePlus 334gsm

téléphone portable facile à utiliser avec
fonctions alarme

-  4 touches mémoires avec carte index
-  touche d'appel d'urgence
& SMS d'alerte
-  afficheur très lisible

Restez en contact de n'importe où avec ce téléphone portable facile à manipuler. Un simple appui touche suffit pour répondre à tout appel. Vous appellerez facilement 4 numéros pré-programmés et pourrez également enregistrer un numéro d'urgence ou un SMS d'alerte vers vos contacts. L'afficheur permet de stocker et de visualiser les noms et numéros de vos contacts, de vérifier le niveau de charge de la batterie et de visualiser si le clavier est verrouillé.



doro® 



touche SOS au dos

HandlePlus 334gsm

Coloris: blanc

Numérotation/Conversation		Volume maxi de la sonnerie à 1 mètre en (db(A))	>83
Touches de mémoires directes	5	Vibreur	•
Volume du combiné réglable. Nbre de niveaux	7	Compatible appareils auditifs	T3/M3
Mains-libres	•	Configuration des fonctions d'urgence	
Volume du mains-libres réglable. Nbre de niveaux	7	SMS d'alerte	•
Prise oreillette	•	Appels d'urgence vers les contacts enregistrés	•
Volume de l'oreillette réglable. Nbre de niveaux	7	Appel automatique d'urgence en cas de chutes	sur le 334iup seulement
Commande de prise de ligne/raccroché	•	Sécurité	
Verrouillage des touches	•	Code PIN désactivable	•
Verrouillage des touches automatique	•	Code PIN modifiable	•
Touche dédiée au verrouillage du clavier	•	Autres caractéristiques	
Clavier rétro-éclairé	•	Touche dédiée à la mise en marche	•
Chronomètre des conversations	•	Matière au toucher souple	•
Afficheur LCD combiné		Chargeur facile à connecter	•
Menu déroulant	•	Connecteurs pour support chargeur	•
Afficheur blanc sur noir	•	Boîtier chargeur inclus	•
Résolution (h x l en pixels)	64*102	Dimensions (mm)	125*52*15
Dimensions de l'afficheur (h x l en mm)	23*36	Poids (g)	99
Afficheur rétro-éclairé	•	Autonomie en veille (heure)	~280
Afficheur en gros caractères	•	Autonomie en conversation (minute)	~180
Heure et date	•	Batterie	850mAh Li-ion
Sonnerie & paramètres acoustiques		Bloc chargeur	5V/650mA
Sonneries polyphoniques	10	GSM 900/1800/1900	EU version
Volume de la sonnerie réglable. Nbre de niveaux	7		

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable.

