



#### APPELER/REPONDRE

- Compatible appareil auditif
- > Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- → Réglage de la tonalité de réception jusqu'à 10dB
- → Réglage du volume d'émission jusqu'à -4/0/+4dB
- 3 mémoires d'urgence
- → 10 mémoires indirectes
- Touche R pour double appel
- Touche Bis (rappel du dernier numéro composé)
- > Fonction Flash 100ms/300ms
- **Fonction Secret**
- Clavier
  - Larges touches

#### **ECRAN LCD**

Non applicable

#### **SONNERIE**

- 3 sonneries (80dB)
- Réglage du volume de sonnerie arrêt / faible / fort
- Réglage de la tonalité de sonnerie 3 tonalités par sonnerie
- Flash lumineux de sonnerie

### **GUIDE VOCAL**

Non applicable

## **REPONDEUR**

Non applicable

# **TECHNIQUE**

- Poste analogique
- Fonctionne sans adaptateur secteur
- 4 piles type AAA (non incluses)
- > Numérotation fréquence vocale / décimale
- Montage mural
- Dimensions: 21 x 20 x 10cm

# **IDENTIFICATION D'APPELS**

Non applicable

#### **FONCTION D'APPEL D'URGENCE**

Non applicable

#### SMS\*\*

Non applicable

# **ACCESSOIRES COMPATIBLES**

Ecouteur additionnel – CLA1

\*Pour accéder à ce service, il faut avoir souscrit au service "Présentation du Numéro" et/ou "Présentation du Nom" de votre

opérateur. Service accessible par abonnement.
\*\*Sous réserve de souscription à un abonnement auprès d'un opérateur

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable



